



## Wi-Fi povezivanje, korak po korak

### PureSpa

---

Veza između SPA i Wi-Fi rutera može da “istekne” tokom procesa uparivanja. Praćenjem dole navedenih koraka vremenska razlika između pokretanja režima uparivanja na panelu i u aplikaciji biće najkraća moguća. Ovo će sprečiti da veza između SPA i Wi-Fi rutera “istekne”:

**Korak 1:** Isključite mobilne podatke na Vašem telefonu

**Korak 2:** Dozvolite da Intex aplikacija ima pristup Vašoj lokaciji tako što ćete uključiti svoju lokaciju u podešavanjima telefona

**Korak 3:** Uključite Wi-Fi na Vašem telefonu

**Korak 4:** Proverite da li možete pristupiti internetu uz pomoć Wi-fi konekcije

**Korak 5:** Ulogujte se u Intex aplikaciju

**Korak 6:** Aktivirajte SPA pritiskom na dugme RESET (Rücksetzen) na RCD uređaju

**Korak 7:** Uključite panel SPA

**Korak 8:** Pritisnite “+” ikonicu u aplikaciji

**Korak 9:** Odmah pritisnite “Next”

**(ignorišite instrukcije da treba da pritisnete dugme za uparivanje na kontrolnoj tabli)**

**Korak 10:** Unesite lozinku Vašeg WiFi rutera

**Upozorenje! Ne pritiskajte dalje**

**Korak 11:** Sada pritisnite i zadržite dugme za uparivanje na panelu 5 sekundi dok ne čujete pištanje i dok Wi-Fi pokazatelj na panelu ne prikaže da je u režimu uparivanja

**Korak 12:** Odmah pritisnite “Next” u aplikaciji

Ako problem nije rešen, molimo Vas **kontaktirajte Vas lokalni servisni centar za dalju pomoć**